

# USB Stick SPY CAM Handburch



## 1. Power On

Drücken der Power-Taste für 2 Sekunden, bis das rote Licht auf. Micro-SD-Kartenerkennung beginnt, kann es dauert 2 Minuten in dem Prozess, der auf der Kapazität Ihrer Micro SD-Karte abhängig.

A.Red Lichtblitz 1 Mal, leuchtet dann auf lange Zeit: das bedeut dass die Micro-SD-Karte Erkennung erfolgreich ist

B. rotes Licht und blaues Licht blinken für 10-mal, geht dann ab: das bedeut dass es gibt keine Micro-SD-Karte oder es kann die Micro-SD-crad nicht erkennen

C. Rotes Licht und blaues Licht blinken für 5-mal, geht dann ab: das bedeut dass die Kapazität der SD-Karte nicht ausreicht

D. Rotlicht und Blaulicht blinken alternativ für 3-mal, dann erlischt: Hier ist der SPY CAM Leistung laufen aus

## **2. Photo nimmt**

Im Standby-Modus, drücken Sie kurz die Power-Taste, denn rotes Licht blinken 1 Mal, Foto zu nehmen und auf SD-Karte speichern. Um das zweite Foto aufzunehmen, drücken Sie einfach die Power-Taste erneut.

## **3. Videoaufnahme**

Im Standby-Modus, drücken Sie lange die Power-Taste, bis das rote Licht auf. Dann lange drücken Sie erneut für 3 Sekunden, das rote Licht blinken 3-mal und Video-Aufnahme Start ...

(Wichtig: Lassen Sie die Finger nach dem roten Lichtblitz 3-mal, sonst wird die SPY CAM ausgeschaltet)

## **4. Video speichern**

Drücken Sie kurz die Power-Taste Video-Datei zu speichern, das rote Licht blinkt schnell beim Speichern. Danach geht die Spy-Cam in den Standby-Modus, rotes Licht auf für lange Zeit.

Dadurch wird das Video speichern automatisch in alle 20 Minuten als 1 Videodatei, die bedeuten, dass Sie 3 Videos für 1 Stunde finden.

## **5. Power Off**

A. Im Video aufnehmen Modus, bitte lange drücken Sie die Power-Taste, wird das Video dann ausgeschaltet.

B. Im Standby-Modus lange drücken Sie die Power-Taste, das rote Licht blinken 5 mal (Blitz 3 mal zeigen die SPY CAM beginnt die Aufnahme), dann continue Sie die Taste zu drücken, wird es nach rot ausschalten bei Lichtblitz 5-mal.

C. Im Standby-Modus wird automatisch nach 1 Minute ausgeschaltet.

## **6. Aufnahme bei der Aufladung**

Legen Sie die SD-Karte, schließen Sie das SPY Cam-Ladegerät, rotes Licht auf 2 Sekunden lang, dann rotes Licht-Blitz, Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie kurz die Power-Taste zu stoppen Video aufnehmen und speichern Sie die Datei. Das rotes Licht für längere Zeit anzeigt, erfolgreich Video zu speichern.

## **7. Webcam**

Verbinden den CAM an den PC über USB-Kabel SPY, es wie eine U-Disk in Ihrem PC, drücken Sie lange kann die Power-Taste für 3 Sekunden, es wird ein Web-Video-Gerät geworden. Drücken Sie erneut, es wil auf U-Disk wechseln.

## **8. LED-Lichtzustand bei der Aufladung**

A. Die Ladung: Rotes Licht blinken langsam, wird es dauert 3 Stunden voll

B. volle Ladung: Rotes Licht für längere Zeit

## **9. Update Time**

Sie erhalten eine Datei "time.txt" auf der SD-Karte, bearbeiten Zeitformat finden:

2011-05-01 23:59:59

Aktualisieren Sie die Zeit, die Sie wollen, dann Datei speichern