

1080P Power Bank SPY CAM Handburch

Wichtig: Beim Anschließen an den PC, bitte der Kabel an SPY CAM verbinden zuerst, dann schließen Sie sie auf Ihren PC !!!



K1: EIN / AUS

K2: 25%

K3: 75%

1. Power On

Langes Drücken der K1-Taste in 3 Sekunden, das grüne Licht blinkt 1 Mal, dann leuchtet die ganze Zeit.

2. Videoaufnahme

Im Standby-Modus, drücken Sie kurz (denn finger auf Drücken der Taste) die K2-Taste, das grüne Licht blinkt 3 mal, geht dann ab, beginnt das Video ...

Es wird das Video automatisch alle 5 Minuten als 1 Video speichern.

3. Video speichern

In der Video-Aufnahmemodus, drücken Sie kurz die K2-Taste

4. Audioaufnahme

Im Standby-Modus, lange drücken K2-Taste für 3 Sekunden, das grüne Licht blinkt 5 mal erlischt, dann Audio beginnt anzunehmen.

5. Audio speichern

Im Audio-Aufnahmemodus: drücken Sie kurz die K2-Taste, es ist die gleiche wie 3.

6. Photo nimmt

Im Standby-Modus, kurz drücken K3, Grünes Licht blinken 1 Mal, unter Foto-Finish. Für die zweite Aufnahme, drücken Sie einfach die K3-Taste erneut.

7. Bewegungserkennung

Im Standby-Modus, lange drücken K3-Taste in 3 Sekunden, das grüne Licht blinkt 2 mal, dann losgeht Bewegungserkennung Modus. Es wird das Video automatisch alle 1 Minute speichern als 1 Video. Es wird stoppen wenn es keine Bewegung erkannt werden. Das grüne Licht blinken 1 mal geht dann weg, Bewegungserkennung starten wieder, wenn sich ein Objekt bewegt. Drücken Sie kurz die K3 Taste, um die Videodatei zu speichern (Die Taste unterscheidet sich von 3 und 5 oben)

8. Webcam

Schließen Sie den SPY CAM an den PC mit USB-Kabel, wie eine U-Disk in Ihrem PC, drücken Sie kurz K1-Taste, wird es ein Webcam geworden. Drücken Sie erneut, wird es U-Disk wechseln.

9. Zeiteinstellung

Schließen Sie den SPY CAM an den PC über USB-Kabel, es Zeit Revision Tool ist, öffnen Sie die DOS-Datei eine neue Dateinamen timeEXT wird generiert.

Wenn Sie die Zeit selbst einstellen wollen, öffnen Sie die time.exe, die Zeit zu aktualisieren, dann Datei speichern.

10. Nehmen Sie Video bei der Aufladung

Im Ladezustand, kurz drücken K2, Video-Aufnahme zu starten, drücken wieder , denn stoppen.

*** Sobald die Speicherkarte voll ist, wird es das älteste Video automatisch abdecken.**

11. Power Off

Langes Drücken der K1-Taste, bis das grüne Licht blinkt 5-mal, drehen Sie das Spy-Cam aus. Wenn es keine Micro SD ist, wird die SPY Cam nach 10 Sekunden aus.